

Спецификация продукта

Продукт: Внутренний полноцветный модуль DM3.9 1/16 Scan

Артикул.№: DM3.9-16S-PRO-2020



LED CAPITAL

1. Область применения

Данное техническое руководство применимо только к внутреннему полноцветному модулю DM3.9-16S-Pro-2020, ниже приведены обычные параметры изделия, которые могут быть изменены, если у вас есть особые требования.

2. Меры предосторожности

Пункт		Описание
Условия Окружающей Среды	Температурные требования	Диапазон температур хранения: -10°C - 30°C , если превышает 30°C , требуется охлаждение. Диапазон рабочих температур: -20°C - 40°C , при других диапазонах нужно использовать оборудование для контроля температуры. Когда плата блока работает, температура поверхности лампы: $\leq 60^{\circ}\text{C}$, если температура превышает норму, необходимо оборудование для ее контроля.
	Требования к уровню влажности	Диапазон влажности при хранении: 10%RH-60%RH, если влажность превышает 60%RH, требуется осушение. Диапазон рабочей влажности: 10%RH -65%RH, если влажность превышает норму, то можно продолжить использование после осушения рабочей среды.
	Хранение и начало работы оборудования	Если продукт хранился более одного месяца его можно использовать в обычном режиме после 6 часов выдержки перед работой. Метод выдержки: установка полной яркости 10% 1ч, установка полной яркости 30% 1ч, установка полной яркости 60% 2ч, установка полной яркости 80% 1ч, установка полной яркости 100% 1ч (яркость постепенно увеличивается и выдерживается).
	Пылезащитные требования	Модули для внутреннего использования не имеют уровня защиты IP30, и экран не должен находиться в местах, где много пыли, таких как оформление студии/помещения, ремонт и т.д., Требуется специальная защита экрана. LED экран не может быть установлен во время пыльных работ в одном с ним помещении.
	Избегайте агрессивных газов	Агрессивные газы в окружающей среде, содержащие соль или ядовитый газ в воздухе, могут вызвать коррозию электронных компонентов, утечку кристаллов и другие явления.
	Избегайте электромагнитного излучения	Экран не следует размещать в среде, где электромагнитное излучение и радиочастотное излучение превышают напряжение полей источников помех 5 В/м.

Избегайте воздействия сильного света	Сильный свет повлияет на изображение экрана и срок службы устройства, поэтому избегайте его установки под прямыми солнечными лучами.
--------------------------------------	--

Условия Окружающей Среды	Хранение вдали от влаги	Уровень защиты изделий для помещений низкий, а проводимость тока в воде, может привести к короткому замыканию цепи, что приведет к повреждению устройства, поэтому его необходимо хранить вдали от источников воды.
	Опасность электростатического электричества, предотвращение удара молнии	Металлические компоненты экрана, корпус импульсного блока питания и короб должны быть хорошо заземлены, обратите внимание на сопротивление заземления $\leq 10\Omega$, и напряжение ноль-земля $\leq 2V$. Предотвратите электростатическое повреждение электронных устройств, избегая воздействия электричества на тело человека.
	Телесные повреждения	Угол установки и высота экрана должны быть подходящими, а острые углы должны быть закрыты, чтобы предотвратить травмирование человеческого тела твердым корпусом.
	Особая окружающая среда	Для использования экранов, в специальных условиях (1. Морское побережье, плавательные бассейны, места для купания, подвалы, туннели; 2. Химические среды, среды вулканизации, галогенные среды; 3. Песчаные и пыльные среды; 4. Сильные ультрафиолетовые среды; 5. Среды с сильным электромагнитным полем; 6. Среды с температурой менее -20 градусов, более $+40$ градусов), необходимо пройти процедуру проверки перед размещением заказа.
Меры предосторожности	Статическая защита	Монтажник должен использовать электростатический браслет и электростатические перчатки, а инструменты используемые при монтаже должны быть заземлены во время процесса сборки.
	Контроль номера партии продукта	Продукты с разными номерами партий не могут быть установлены на одном экране, в противном случае на экране появятся цветные блоки (мозаика).
	Проводка продукта	Модуль не может быть напрямую подключен к сети 220 В, а положительный и отрицательный полюса должны быть подключены правильно.
	Процесс демонтажа и транспортировки	Не роняйте, не толкайте, не сжимайте и не нажимайте на модуль, чтобы избежать повреждения экрана;

при эксплуатации	Демонтаж и обеспечение защиты от жидкостей	Во время разборки и сборки на экран не должен попадать пот или другие жидкости. Если жидкость попала на экран, ее необходимо очистить спиртом, чтобы предотвратить коррозию изделия.
	Контроль крутящего момента при монтаже	При подключении блока питания убедитесь, что винты клеммного разъема затянуты, чтобы предотвратить ослабление положения разъема, что может привести к высокому сопротивлению контактов и возгоранию провода или повреждению изделия. Крутящий момент винта М4 составляет 6,0-8,0 кгс.см, а крутящий момент винта М3 составляет 4,0-6,0 кгс.см.

Меры предосторожности при эксплуатации	Запрет на ведение работ под напряжением	Светодиодный модуль должен быть собран с отключенным основным блоком питания. Запрещается подключение кабеля питания до окончания сборки.
	Запрет на прикосновения	Когда экран горит, персоналу запрещается прикасаться к LED экрану, чтобы избежать разрушения LED ламп, чипов и других компонентов статическим электричеством, возникающем в результате трения человеческого тела.
	Проверка состояния окружающей среды	Место установки экрана должно быть оборудовано измерителем температуры и влажности для своевременного контроля окружающей среды экрана. После сильного дождя необходимо вовремя проверить, нет ли влаги, капель воды, сырости и других проблем внутри экрана.
		В диапазоне относительной влажности рабочей среды 10%~65%RH. Рекомендуется включать экран один раз в день и использовать его более 4 часов каждый раз, чтобы удалить влагу с экрана; Если относительная влажность рабочей среды превышает 65% RH, необходимо осушить рабочую среду. Рекомендуется использовать устройство в обычном режиме более 8 часов каждый день и закрывать двери и окна в помещении на ночь, чтобы предотвратить повреждение экрана влагой.

	Требования к влагостойкости	<p>Если экран не использовался в течение длительного времени, необходимо предварительно разогреть и осушить весь экран в течение 8 часов перед использованием, чтобы избежать повреждения лампы после попадания влаги. Способ осушения: установка полной яркости 10% 1ч, установка полной яркости 30% 2ч, установка полной яркости 60% 2ч, установка полной яркости 80% 2ч, установка полной яркости 100% 1ч (яркость постепенно увеличивается при осушении).</p> <p>После каждого использования экран следует немедленно помещать в вентилируемый короб, а крышку короба следует запечатать и упаковать.</p> <p>В каждый вентилируемый короб, пожалуйста, положите не менее 50 г осушителя или влагопоглощающего средства.</p> <p>В диапазоне относительной влажности от 10% до 65%RH воспроизводите видео более 2 часов каждые полмесяца. Если относительная влажность превышает 65%, видео необходимо воспроизводить более 2 часов каждую неделю.</p>
--	-----------------------------	--



LED CAPITAL

Меры предосторожности при эксплуатации	Требования к влагостойкости	Прокатный экран	<p>После завершения работы поместите модуль в вентилируемый короб: герметичность и хранение (пожалуйста, обратите внимание, нужно проверить, выполняет ли свои функции осушитель или гигроскопичный чехол при перемещении/хранении, его необходимо заменять каждые 2 месяца. При добавлении большего количества осушителя повышается общая сухость в боксе);</p>
			<p>Если экран не использовался в течение длительного времени, необходимо заранее уменьшить яркость всего экрана на 50% и воспроизводить видео в течение 12 часов, а также предварительно разогреть для "осушения" в течение 12 часов, чтобы предотвратить повреждение LED экрана при работе после попадания влаги.</p>
			<p>Не допускайте попадания воды на экран. Если попала вода, обязательно высушите экран. После размещения поставьте его на 2 часа, после включите экран на 2 часа и используйте лампу и нагреватель IC для испарения влаги.</p>
			<p>Категорически запрещается использовать модули, предназначенные для помещений в качестве уличных экранов, <u>особенно на открытом воздухе</u>;</p>
Избегайтестройки установленного LED экрана			<p>После установки LED экрана строительство строго запрещено, чтобы предотвратить воздействие на LED экран сильного тока и пыли, запрещено использование инструментов, таких как электросварка, бензопила и другие манипуляции с оборудованием.</p>

3. Спецификация продукта

3.1. Внутренний полноцветный модуль имеет более четкое и детализированное отображение, а разрешение может достигать более 1080P; он позволяет достичь высокой частоты обновления, высокой шкалы серого и более продуктивного использования лампы. Также у него есть функции отсутствия остаточного изображения, защиты от появления фантомных полос инородного цвета, низкого энергопотребления, низкого уровня перенапряжения и т.д.

3.2. Внутренний полноцветный модуль в основном состоит из красного LED чипа, зеленого LED чипа и синего LED чипа, упакованных в матрицу пикселей, а затем закрепленных на пластиковом корпусе.

3.3. Внутренний полноцветный модуль содержит управляющую микросхему и входной буферный чип, которые могут отображать видео, изображения и текстовую информацию при подключении к системе управления LED экраном.


3.4. С помощью системы управления красным LED, зеленым LED и управляющей микросхемой синего LED можно сформировать 4,398 миллиарда цветов.

3.5. Панель и корпус могут быть подключены в горизонтальном и вертикальном направлениях для формирования экранов различных размеров.


3.6. Особенности

- Высококачественные лампы, высокая эффективность использования яркости лампы, которая гарантирует срок службы лампы и пластиковых деталей
- Высокая контрастность позволяет добиться хорошего эффекта отображения.
- Вес позволяет легко осуществить установку и демонтаж.
- Обслуживание одной точки и одной лампы может осуществляться с низкими затратами.
- Экран приводится в действие постоянным током, с равномерным излучением света и низким энергопотреблением

3.7.Изображение LED Модуля



3.8. Соответствующий кабинет 500*500 мм



4. Технические характеристики

Модуль	Шаг пикселя	3.908 мм	Плотность пикселей	65536 Точек/м ²
	Конфигурация	1R1G1B	LED лампа	2020
	Размер (Ширина*Высота*Глубина)	250*250*17мм	Вес	0.55кг±0.01кг
	Структура	Единичный привод света	Разрешение	64*64=4096Точек
	Входное напряжение (постоянный ток)	4.5±0.1V	Максимальный ток	≤9.37A
	Сила Потребление	≤42W	Способ запуска	Постоянный ток 1/16
	Источник питания 40А	Для 4 шт модуля	Источник питания 50А	Для 4 шт модуля
	Источник питания 40А PFC	Для 4-5 шт модуля	Источник питания 80А	Для 8 шт модуля
Кабинет	Размер кабинета (Ширина* Высота* толщина)		500*500мм (Толщина, включая модуль, корпус и соединительную деталь)	
	Плотность пикселей кабинет		128*128=16,384 Точек	
	Площадь кабинета		0.25 м ²	
	Вес кабинета		/	
	Максимальная потребляемая мощность кабинета		≤169W	
	Среднее энергопотребление (не более 1/3)		≤56W	
	Распределительная мощность (Мощность источника питания 78%)		≤216W	
Экран	Яркость	≥600 cd/m ²	Однородность яркости	> 0.95
	Горизонтальный просмотр угла	140 ±10 градусов	Вертикальный просмотр угла	130 ±10 градусов
	Лучший угол обзора	≥4m	Соотношение черных пятен	< 0,0003≈ 0 при отгрузке с завода-изготовителя
	Максимальная Потребляемая мощность	≤675 W/m ²	Рабочая среда	В помещении
	Полутоновая шкала	14-16 бит (RGB)	Цвет дисплея	4398 Миллиардов


Частота кадров	≥60 кадров/сек	Частота обновления	≥6000 Гц
Режим управления	Компьютерное управление, Точка к точке, Синхронизация видео, отображение в реальном времени	Регулировка яркости	256-ручная настройка/автоматическая
Срок службы	≥100,000 часов	Среднее время безаварийной работы	≥5,000 часов
Ослабление (3 года спустя)	≤15%	Влажность при использовании	10 % - 65 % RH (Без конденсации)



LED CAPITAL

5. Код сигнала


HUB75E



Пин	Сигнал	Функция	Пин	Сигнал	Функция
1	R1	Красный сигнал данных	2	GD1	Зеленый сигнал данных
3	B1	Синий сигнал данных	4	GND	Заземление питания
5	R2	Красный сигнал данных	6	GD2	Зеленый сигнал данных
7	B2	Синий сигнал данных	8	E	Сигнал Управления Строками
9	A	Сигнал Управления Строками	10	B	Сигнал Управления Строками
11	C	Сигнал Управления Строками	12	D	Сигнал Управления Строками
13	E	Сигнал Управления Строками	14	LAT	Сигнал блокировки передачи данных
15	CLK	Синхросигнал	16	GND	Заземление питания


LED CAPITAL

6. Растровая карта монтажных отверстий



7

7. Рекомендуемая карта отверстий для установки кабинета размером 500*500 мм



Примечания: Все размеры указаны в мм

Плата блока и кабинет используют технологию магнитного всасывания и фронтального обслуживания, которая удобна для разборки и сборки